

# Zawór elektroniczny BINOPTIC

Nr 498015

Zasilanie na baterie

Cena katalogowa netto 2024 Polska: 2 116,68 zł

## OPIS

### Zawór elektroniczny BINOPTIC - Nr 498015

Stojący zawór elektroniczny do umywalki.  
 Niezależna skrzynka elektroniczna IP65.  
 Zasilanie bateriami litowymi CR123 6 V.  
 Wyływ nastawiony na 3 l/min przy 3 barach, z możliwością regulacji od 1,4 do 6 l/min.  
 Antyosadowe sitko wypływowe.  
 Programowane spłukiwanie okresowe (nastawione na ~60 sekund co 24 h od ostatniego uruchomienia).  
 Detektor obecności na aktywnej podczerwień umieszczony optymalnie na końcu wylewki.  
 Korpus z chromowanego mosiądzu.  
 Wąż PEX z filtrem i elektrozaworem Z3/8".  
 Mocowanie wzmacnione 2 trzpieniami z Inoxy.  
 Antyblokada wypływu.  
 Gładka wewnętrzna wylewka o niewielkiej pojemności (ogranicza nisze bakteryjne).  
 Wysokość wylewki: 250 mm, do umywalk nablatowych.  
 Produkt odpowiedni dla osób niepełnosprawnych.  
 30 lat gwarancji.

## OPIS TECHNICZNY

### Zawór elektroniczny BINOPTIC - Nr 498015

|                  |                                                                                     |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Zasilanie        | Baterie 6 V                                                                         |
| Przyłącze        | Z3/8"                                                                               |
| Technologia      | Elektronika                                                                         |
| Wysokość wylewki | 250 mm                                                                              |
| Długość wylewki  | 185 mm                                                                              |
| Wyływ            | 3 l/min                                                                             |
| Standardy        |  |
| Gwarancja        |  |



## ZALETY



90% oszczędności wody



Całkowita higiena: bezdotykowe działanie



Pomocne w diagnostyce diody LED



Prosty design

